



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi  
0172813722  
0172813722  
Servizio clienti: info@voglioecompro.com  
Post vendita: info@voglioecompro.com

[AUTOMAZIONE SERRAMENTI](#) > [Aprimatic](#) > [Centrali di Comando e Sensori](#)



**Euro 116,92**

**Modulo comando motore multifunzione  
programmabile via radio e via cavo  
APRIMATIC M230HR**

**Codice: 43665/004**



**Marchio:**

**EAN/UPC: 8032434009368**

#### Descrizione

M230HR Modulo comando motore serrande, via radio e via cavo, installazione da interno, dimensioni compatibili con installazione in scatola da incasso "504"

**M230HR Modulo comando motore,  
multifunzione programmabile via radio e via cavo**

Modulo multifunzione programmabile per il controllo di un dispositivo esecutivo (ad es. 230 V, max. Potenza 600 W). Ricevitore radio integrato 433,92 MHz (Rolling Code) con memoria per 496 telecomandi, input di gestione locale e centralizzata, gli ingressi e interrompere l'elemento di sicurezza, 4 tipi di operazione logica (la presenza dell'operatore, semi-automatico, incrementale, automatica), pausa programmabile tempo raboty guidare, la possibilità di collegamento in parallelo con le stesse unità. Montaggio interno (IP20).

#### DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE Monofase 230 Vca (+ 6% - 10%) - 50 Hz  
TENSIONE MOTORE 230 Vca  
FUSIBILE DI PROTEZIONE 5 A  
POTENZA MAX. W 600  
CONSUMO APPARECCHIATURA 2 W max.  
ALIMENTAZIONE ACCESSORI 24 VCC Non disponibile  
FUSIBILE DI PROTEZIONE ALIM. ACCESSORI Non disponibile

SEZIONE MAX. CAVI PER ALIMENTAZIONE 1,5 mm<sup>2</sup>  
SEZIONE MAX. CAVI PER MOTORI 1,5 mm<sup>2</sup>  
SEZIONE MAX. CAVI COMANDI 1 mm<sup>2</sup>  
FREQUENZA RADIO 433.92 Mhz  
PORTATA UTILE 120 metri in campo libero con antenna opzionale  
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -20° +70° C  
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40° +85° C  
UMIDITÀ RELATIVA 90% max. (non condensante)  
GRADO DI PROTEZIONE IP20  
INSTALLAZIONE Interna, in luoghi asciutti non polverosi

## **CARATTERISTICHE M230HR**

Apertura locale Morsettiera estraibile  
Chiusura locale Morsettiera estraibile  
Apertura centralizzata Morsettiera estraibile  
Chiusura centralizzata Morsettiera estraibile  
Stop Morsettiera estraibile  
Dispositivo di sicurezza Morsettiera estraibile

## **LOGICHE**

Apertura locale SÌ  
Chiusura locale SÌ  
Apertura centralizzata SÌ  
Chiusura centralizzata SÌ  
Stop SÌ  
Uomo presente SÌ  
Semiautomatica apre/chiude SÌ  
Semiautomatica passo/passò SÌ  
Automatica SÌ

## **USCITE**

Uscite 2 relè per comando motore con interblocco HW e SW

## **ALTRE FUNZIONI**

Memorizzazione radiocomandi: Autoapprendimento via radio - Max. 496 diversi utenti

## **PROGRAMMAZIONI**

Tempo di lavoro Su modulo e via radio  
Tempo di pausa Su modulo e via radio  
Tasti TX - Comandi radio Su modulo e via radio

## **PREDISPOSIZIONI**

Logica di funzionamento Semiautomatica Apre/Chiude  
Tempo di lavoro 45 s (programmabile da 0 a 180 secondi)  
Tempo di pausa 45 s (programmabile da 0 a 180 secondi)  
Ingresso stop Disabilitato (JP5 chiuso)  
Ingresso dispositivo di sicurezza Disabilitato (JP6 chiuso)

