

Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi 0172813722 0172813722

Servizio clienti: info@voglioecompro.com Post vendita: info@voglioecompro.com

## ANTIFURTI > AJAX > KIT e HUB JEWELLER



**Euro 183,73** 

AJAX ReX 2 Amplificatore segnale WI-FI BIANCO 38207

**Codice: 38207** 



Marchio:

## Descrizione

AJAX ReX 2 Amplificatore di portata del segnale radio con foto-verifica degli allarmi note aggiuntive

Sistema di sicurezza avanzato ReX 2 funziona come un pannello di controllo extra intelligente: collega i dispositivi a un gruppo autonomo e ne assume il controllo al momento giusto. Grazie alla regolazione automatica dell'intensità del segnale e alla sincronizzazione dei frame, è possibile connettere a ReX 2 un qualsiasi numero di dispositivi del sistema, senza che l'affidabilità della comunicazione ne sia inficiata. Se per qualsiasi motivo la comunicazione radio con l'hub si interrompe

Blocca i tentativi di attacco L'esclusiva logica operativa di OS Malevich protegge ReX da attacchi software e hardware e lo rende resistente a virus o exploit. Inoltre, tutte le comunicazioni ReX sono criptate, questo rende praticamente impossibile qualsiasi intercettazione del segnale. E anche durante un blackout, ReX continuerà a proteggere la proprietà utilizzando la batteria di riserva integrata.

Installazione

Da interno

Compatibilità con le unita centrali Ajax

Hub 2 2G

Hub 2 4G

Hub 2 Plus

Hub Hybrid 2G

Hub Hybrid 4G

Compatibilità con i ripetitori del segnale

ReX 2 non è compatibile con i ripetitori del segnale Ajax

Compatibilità con rilevatori e dispositivi Ajax

Numero massimo di dispositivi collegati in un sistema con un ripetitore di segnale

Hub 2 2G

fino a 99

Hub 2 4G

fino a 99

Hub 2 Plus

fino a 199

Hub Hybrid 2G

fino a 99

Hub Hybrid 4G

fino a 99

Numero di ripetitori collegati all'hub compatibile

5

Sistema operativo

OS Malevich

Alimentazione principale

110240 V 50 60 Hz

12V con12V PSU per Hub 2 ReX 2

6V con6V PSU

per Hub 2 Hub 2 Plus ReX 2

Alimentazione di riserva

LiIon 2 Ah

dalla batteria di riserva integrata

Fino 38 ore di funzionamento autonomo se Ethernet non e attivo

Fino a 12 ore di funzionamento autonomo se Ethernet e attivo

Protocolli radio Jeweller e Wings

Portata del segnale radio bidirezionale in campo aperto

tra ReX 2 e lhub fino a 1700 m

tra ReX 2 e i dispositivi connessi fino 1700 m

dipende dal modello di dispositivo

Comunicazione bidirezionale Jeweller

Wings

Frequenze radio di funzionamento

8660 8665 MHz

8680 8686 MHz

8687 8692 MHz 9050 9265 MHz 91585 9265 MHz 9210 9220 MHz Dipende dal paese di vendita

 $Massima\ potenza\ irradiata\ effettiva\ irradiata$  fino a 20 mW

Intervallo ping del dispositivo 12300 secondi

Puo essere impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nellapp Ajax

Comunicazione crittografata Crittografia a blocchi basata sullalgoritmo AES

Salto di frequenza

Connessione tramite Ethernet

Connettore 8P8C Velocita di 100 Mb s

Disponibile con OS Malevich 213

Tempo di consegna del segnale dallarme

03 sec

Temperature di funzionamento

Da 10C a più 40C

Umidità massima ammissibile

Fino al 75 percento

Sistemi antimanomissione

Protezione anticontraffazione Rilevamento inibizioni Tamper antimanomissioni

Dimensioni

163 163 36 mm

Peso

330 g

Garanzia

24 mesi

Set completo

ReX 2 Pannello di montaggio SmartBracket Cavo di alimentazione Cavo Ethernet Kit di installazione Guida rapida

## Foto-verifica degli allarmi

ReX 2 funziona con i rilevatori di movimento MotionCam e MotionCam Outdoor. Quando vengono attivati, scattano una serie di foto e consentono di valutare la situazione sull'impianto. Questo evita agli utenti preoccupazioni inutili e agli istituti di vigilanza di inviare una pattuglia quando non serve.

La privacy prima di tutto

Il rilevatore attiva la sua fotocamera solo quando il sistema di sicurezza è inserito e viene rilevato il movimento. Le immagini sono protette da crittografia in ogni fase della trasmissione. Le foto non vengono elaborate o analizzate durante l'archiviazione sul server Ajax Cloud. Le foto-verifiche possono essere visualizzate solo dagli utenti con diritti di accesso alla cronologia degli eventi e con notifiche push attivate, nonché dai dipendenti dell'istituto di vigilanza, se il sistema di sicurezza è collegato alla centrale ricezione allarmi.

© 2025 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047