



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi  
0172813722  
0172813722  
Servizio clienti: info@voglioecompro.com  
Post vendita: info@voglioecompro.com

[ANTIFURTI](#) > [AJAX](#) > [KIT e HUB JEWELLER](#)



**Euro 157,99**

**AJAX HUB Centrale di controllo 2G SIM  
Ethernet BIANCO 38237**

**Codice: 38237**



**Marchio:**

#### Descrizione

AJAX HUB Centrale di controllo 2G SIM Ethernet Pannello di controllo intelligente di seconda generazione con quattro canali di comunicazione un nuovo potente processore capacità della RAM triplicata e capacità della memoria flash raddoppiata Hub Plus monitora il funzionamento di tutti i rilevatori Ajax e invia immediatamente un allarme al proprietario e all'istituto di vigilanza

note aggiuntive

Sistema di autenticazione per impedire la contraffazione

Rilevamento dei tentativi di inibizione e canali di comunicazione crittografati Allarme in caso di manomissione

#### Classificazione

Unità centrale intelligente del sistema di sicurezza con moduli WiFi e Ethernet e dual SIM

#### Installazione

Per interni

#### Dispositivi

150

#### Video sorveglianza

Fino a 50 telecamere o DVR

Numero di utenti

99

Stanze

50

Aree di sicurezza

25

ReX ripetitori

5

Sirene collegate

fino a 10 sirene o tastiere con una sirena integrata

Scenari

64

Supporto rilevatori MotionCam

No

Applicazione mobile

iOS 130 e successivi

Android 50 e successivi

Canali di comunicazione

Ethernet

2G 900 1800 MHz

3G WCDMA 900 2100 B8 B1

WiFi 24 GHz 80211 b g n

Segnale di allarme

Tempo di ricezione 015 s

Tipi di notifiche SMS chiamate notifiche push

Passaggio da 2G a 3G

Istantaneo

Passaggio da una scheda SIM all'altra

4 minuti

Comunicazione con la Centrale Ricezione Allarmi

Contact ID SIA

Processore

ARM

Sistema operativo

OS Malevich

## Alimentazione

Tra 110240 V da una rete o 12 V usando un alimentatore da 12V PSU per Hub Hub Plus ReX  
Batteria di backup integrata LiIon 2 h  
La batteria dura fino a 16 ore quando sia la connessione Ethernet che quella WiFi sono disabilitate  
Consumo energetico 10 W

## Protocollo radio Jeweller

Raggio di comunicazione con i rilevatori fino a 2000 m in spazi aperti  
Comunicazione bidirezionale tra i dispositivi

## Bande di frequenza radio

8660 8665 MHz

8680 8686 MHz

8687 8692 MHz

9050 9265 MHz

91585 9265 MHz

9210 9220 MHz

Potenza di uscita RF autoregolante fino a 20 mW

Crittografia a blocchi basata sull'algoritmo AES

Periodo di polling del rilevatore 12300 s

Salti di frequenza

## SIM card supportata

2 Micro SIM 3FF

## Temperature di funzionamento

da 10C a più 40C

## Funzionalità antimanomissione

Protezione anticontraffazione

Rileva e notifica i tentativi di inibizione

Resistente alle manomissioni

## Configurazione a distanza

## Dimensioni

163 163 36 mm

## Peso

350 g

## Garanzia

Sostituzione e riparazione entro 24 mesi dalla data di vendita Le batterie non sono coperte da garanzia

## Set completo

Unita centrale intelligente Ajax Hub Plus

Pannello per il montaggio SmartBracket

Cavo di alimentazione

Cavo Ethernet

Kit di installazione

Schede SIM a seconda della regione

