



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[ANTIFURTI](#) › [AJAX](#) › [KIT e HUB JEWELLER](#)



Euro 117,73

AJAX ReX Ripetitore NERO 38206

Codice: 38206



Marchio:

Descrizione

Ripetitore di segnale radio per i sistemi di sicurezza
note aggiuntive

Il secondo centro decisionale ReX opera con OS Malevich ed è valido quanto l'hub. Il ripetitore gestisce i dispositivi collegati e prende decisioni critiche in un batter d'occhio. Le capacità e il ruolo di ReX nel sistema di sicurezza continuano a evolversi assieme agli aggiornamenti gratuiti di OS Malevich, disponibili per tutti gli utenti.

Blocca i tentativi di attacco L'esclusiva logica operativa di OS Malevich protegge ReX da attacchi software e hardware e lo rende resistente a virus o exploit. Inoltre, tutte le comunicazioni ReX sono criptate, questo rende praticamente impossibile qualsiasi intercettazione del segnale. E anche durante un blackout, ReX continuerà a proteggere la proprietà utilizzando la batteria di riserva integrata.

Classificazione

Ripetitore radio

Tipo di dispositivo

Wireless

Installazione

Interni

Compatibilità

Funziona con Ajax hub

Non supporta MotionCam

Tempo di ricezione del segnale di allarme

03 secondi

Numero massimo di dispositivi connessi in un sistema con un ripetitore

Hub Hub 2 Hub Hybrid fino a 99

Hub Plus fino a 149

Hub 2 Plus fino a 199

Numero massimo di ReX collegati per hub

Hub 1

Hub Plus Hub 2 Hub 2 Plus Hub Hybrid 5

ReX può essere collegato solo direttamente all'hub ReX non può essere collegato ad un altro ReX

Sistema operativo

OS Malevich

Alimentazione

Tra 110/240 V da una rete o 12 V usando un'alimentatore da 12V PSU per Hub Hub Plus ReX

Batteria di backup integrata LiIon 2 h

Funziona fino a 35 ore in modalità offline

Tecnologia radio Jeweller

Raggio di comunicazione con i rilevatori fino a 1800 m in spazi aperti

Comunicazione bidirezionale tra i dispositivi

Bande di frequenza radio

8660 8665 MHz

8680 8686 MHz

8687 8692 MHz

9050 9265 MHz

91585 9265 MHz

9210 9220 MHz

Potenza di uscita RF autoregolante fino a 20 mW

Crittografia a blocchi basata sull'algoritmo AES

Periodo di polling del rilevatore 12300 s

Salti di frequenza

Temperature di funzionamento

Da 10 a più 40

Umidità di funzionamento

Fino al 75 percento

Sistemi antimanomissione

Protezione anticontraffazione

Rilevamento inibizioni

Resistente alle manomissioni

Dimensioni

163 163 36 mm

Peso

330 g

Garanzia

Entro 24 mesi dalla data di acquisto

Set completo

Ripetitore intelligente ReX

Pannello per il montaggio SmartBracket

Cavo di alimentazione

Kit di installazione

Guida rapida

Sicurezza su ampia scala

ReX è il ripetitore di segnale radio che amplifica la portata di tutti i dispositivi del sistema di sicurezza Ajax e ne gestisce la comunicazione con l'hub. Il ripetitore del segnale radio intelligente consente agli utenti di collocare i dispositivi Ajax a notevole distanza dall'hub, per la protezione di uffici a più piani, edifici indipendenti e persino impianti di produzione. Collegando 5 ReX al sistema di sicurezza si estende la copertura fino a 35 km².

© 2024 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047