



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi  
0172813722  
0172813722  
Servizio clienti: info@voglioecompro.com  
Post vendita: info@voglioecompro.com

[ANTIFURTI](#) › [AJAX](#) › [SENSORI JEWELLER Motion e Door Protection](#)



**Euro 56,73**

**AJAX Rilevatore di movimento MotionProtect NERO 38194**

**Codice: 38194**



**Marchio:**

#### Descrizione

Rilevatore di movimento wireless. Notifica il proprietario ai primi segni di un'intrusione in casa o in ufficio. Il rilevatore è fissato a una parete posizionata di fronte a porte e altri luoghi da cui è possibile accedere alla casa o all'ufficio.

#### Classificazione

Rilevatore di sicurezza elettro-ottico con canale radio

#### Tipo di rilevatore

Wireless

#### Installazione

Interni

#### Compatibilità

Funziona con tutti gli [hub](#), e i [ripetitori del segnale radio](#) Ajax, [ocBridge Plus](#), [uartBridge](#)

#### Elemento sensore

Sensore PIR

#### Tempo di ricezione del segnale di allarme

0.15 s

#### Distanza di rilevamento movimento

Fino a 12 m

Angolo di rilevamento

Orizzontale — 88,5°

Verticale — 80°

Velocità di rilevamento del movimento

Da 0,3 a 2 m/s

Sensibilità

Regolabile, 3 livelli

Altezza consigliata per l'installazione

2.4 m

Tecnologia "pet immune", ignora gli animali domestici

Peso — fino a 20 kg

Altezza — fino a 50 cm

Alimentazione

Batteria: Batteria CR123A, 3 V

Durata della batteria

Fino a 5 anni

[Maggiori informazioni](#)

Tecnologia radio Jeweller

Raggio di comunicazione con l'unità centrale: fino a 1700 m in spazi aperti

Comunicazione bidirezionale tra i dispositivi

Bande di frequenza radio:

866,0 – 866,5 MHz

868,0 – 868,6 MHz

868,7 – 869,2 MHz

905,0 – 926,5 MHz

915,85 – 926,5 MHz

921,0 – 922,0 MHz

(dipende dal paese di vendita)

Potenza di uscita RF autoregolante: fino a 20 mW

Crittografia a blocchi basata sull'algoritmo AES

Periodo di polling del rilevatore: 12 – 300 s

[Per saperne di più sulla tecnologia Jeweller >](#)

Sensore di temperatura

Disponibile

Temperature di funzionamento

Da -10°C a +40°C

Umidità massima ammissibile

Fino al 75%

Sistemi anti-manomissione

Protezione anticontraffazione  
Rilevamento inibizioni  
Resistente alle manomissioni

Configurazione e testing da remoto

+

Dimensioni

110 × 65 × 50 mm

Peso

86 g

Garanzia

Sostituzione e riparazione entro 24 mesi dalla data di vendita. Le batterie non sono coperte da garanzia.

Set completo

Rilevatore di movimento MotionProtect  
Pannello per il montaggio SmartBracket  
Batteria CR123A (preinserita)  
Set per l'installazione  
Guida per l'utente