Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

Euro 115,90

AJAX Modulo di collegamento vhfBridge con custodia NERO 38187

Codice: 38187

Marchio:

Descrizione
Modulo per il collegamento dei sistemi di sicurezza Ajax a trasmettitori radio VHF di terze parti

Colore

Nero

Classificazione

Transponder per la comunicazione con la CRA tramite un trasmettitore radio VHF

Installazione

Da interno

Numero di uscite potenziali

8

Tipi di uscita

Scatto positivo o scatto negativo dipende dalle impostazioni

Tipi di trasmissione

Impulso e bistabile dipende dalle impostazioni

Consigliati dei trasmettitori VHF

Trasmettitore di allarme VHF Hawk di FSK Electronics
TX750C di RDC
TR meno 41 di Puper

Compatibile con unità centrali Ajax

Funziona con Hub 2 Hub Plus Hub 2 Plus Hub Hybrid

Compatibile con ripetitori di segnale Ajax

ReX ReX 2

Compatibile con trasmettitori radio VHF di terze parti

vhfBridge si collega a qualsiasi trasmettitore VHF con ingressi relè

Modelli consigliati

Supporto per la foto meno verifica degli allarmi

No

Alimentazione principale

100 meno 240 V 50 60 Hz

Alimentazione di riserva

12 V DC fino a 75 ore di alimentazione transponder e trasmettitore

Tipo di batteria supportata

Batteria da 12V con un ciclo di carica completa fino a 30 ore

La dimensione massima della batteria per l'installazione nella custodia è di 150   64   94 mm

Tipo di batteria consigliata

Batteria da 12V con una capacità di 4 o 7 A h

La batteria di riserva non è inclusa nel set

Alimentazione trasmettitore VHF

12 V DC 2 A

Anti meno sabotaggio

Protezione contro la contraffazione
Avviso in caso di inibizione
Anti meno manomissione contro l apertura e la rimozione
Batteria di riserva

Protocollo radio Jeweller

Portata del segnale radio   fino a 1 800 m in campo aperto
Connessione bidirezionale

Bande di frequenza radio
866 0   866 5 MHz
868 0   868 6 MHz
868 7   869 2 MHz
905 0   926 5 MHz
915 85   926 5 MHz
921 0   922 0 MHz

Potenza del segnale radio autoregolante fino a 20 mW
Crittografia dei blocchi basata sull algoritmo AES
Intervallo ping del rilevatore 12 meno 300 secondi
Salti di frequenza

Classe di protezione

IP50

Temperature di funzionamento

Da 10 C a più 40 C

Umidità di funzionamento

Fino al 75 percento

Dimensioni

196 238 100 mm con custodia
145 89 51 mm senza custodia

Peso

840 g con custodia
165 g senza custodia

Garanzia

Servizio di garanzia per 24 mesi dalla data di acquisto

Maggiori informazioni

Set completo

vhfBridge
Cavo di alimentazione
Cavo di collegamento alla batteria da 12 V
Kit di installazione
Custodia
Guida rapida

Vita utile

10 anni

© 2024 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047