

[AUTOMAZIONE SERRAMENTI](#) > [Aprimatic](#) > [Centrali di Comando e Sensori](#)



Euro 138,47

Modulo ricevente bicanale per comando a bassa tensione/impulsi APRIMATIC RX-230

Codice: 41923/055



Marchio:

EAN/UPC: 8032434010326

Descrizione

RX230 - Modulo ricevente bicanale a 2 contatti puliti per comando di carichi a bassa tensione o per impulsi di comando per centraline apricancello, antifurto etc, dimensioni compatibili con installazione in scatola da incasso "503"

**RX-230 Modulo ricevente bicanale
per comando a bassa tensione o impulsi**

Unità programmabile multifunzione per controllare due carichi (fino a 24 V, 1 A) o due dispositivi (contatto a secco). Ricevitore radio integrato 433,92 MHz (Rolling Code) con memoria per 496 telecomandi, sostenere le squadre locali e la gestione centralizzata, 4 tipi di operazione logica (taymirovanny incl. / Off., Manuale, taymirovanny lungo), durata programmabile di funzionamento di ciascun canale . Montaggio interno (IP20).

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE Monofase 230 Vca (+ 6% - 10%) - 50 Hz
TENSIONE CARICHI 0-24 Vcc Vca

FUSIBILE DI PROTEZIONE 3,15 A
CONSUMO APPARECCHIATURA 2 W max.
SEZIONE MAX. CAVI PER ALIMENTAZIONE 1,5 mm²
SEZIONE MAX. CAVI PER CARICHI 1,5 mm²
SEZIONE MAX. CAVI COMANDI ~
FREQUENZA RADIO 433.92 Mhz
PORTATA UTILE 120 metri in campo libero con antenna opzionale
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -20° +70° C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40° +85° C
UMIDITÀ RELATIVA 90% max. (non condensante)
GRADO DI PROTEZIONE IP20
INSTALLAZIONE Anche da esterno

COMANDO CARICHI rx230
N° relè 2

CARICHI MAX. APPLICABILI
Motore a induzione o trasformatore 1 A
Carico resistivo 1 A
Lampada a incandescenza 1 A
Lampada fluorescente 1 A

INGRESSI VIA CAVO
Comando canale 1 ~
Comando canale 2 ~
Attivazione centralizzata ~
Disattivazione centralizzata ~

INGRESSI VIA RADIO
Comando canale 1 SÌ
Comando canale 2 SÌ
Attivazione centralizzata ~
Disattivazione centralizzata ~

LOGICHE
ON/OFF SÌ
Timer 1-255 secondi SÌ
Timer 1-255 minuti SÌ
Uomo presente SÌ

ALTRE FUNZIONI
Memorizzazione radiocomandi: Autoapprendimento via radio - Max. 496 diversi utenti

PROGRAMMAZIONI
Timer canale 1 Su modulo e via radio
Timer canale 2 Su modulo e via radio
Tasti TX - Comandi radio Su modulo e via radio

PREDISPOSIZIONI
Logica di funzionamento ON/OFF
Timer canale 1 1 secondo

Timer canale 2 1 secondo

© 2024 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047