



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[DISPOSITIVI DA FRUTTO](#) › [COMPATIBILE SERIE BTICINO](#) › [LIVING LIGHT INTERNATIONAL](#)



Euro 254,98

**TELECAMERA ORIENTABILE 360 COLORI
FRUTTO DA INCASSO PER BTICINO
LIVINGLIGHT INT**

Codice: 2002031



Marchio:

Descrizione

SERIE BTICINO LIVINGLIGHT INT, MICRO TELECAMERA ORIENTABILE A COLORI MICROTTEL SPY 360
CODICE 2002031 PER DISPOSITIVO O CENTRALE ANTIFURTO SICUREZZA

MICRO TELECAMERA ORIENTABILE 360 A COLORI MICROTTEL

FRUTTO DA INCASSO SCATOLA 503

COLORE NERO SPY 360 INT

CODICE 2002031

SERIE DI RIFERIMENTO BTICINO LIVINGLIGHT INT

TELECAMERA MICRO A COLORI

IMMAGINI VIDEO DI BUONA QUALITA'

Telecamera a colori con obiettivo orientabile a 360° e sistema di bloccaggio a vite grano.

Per collegamenti compresi tra 1 e 30mt. utilizzare un cavo 750Ohm schermato.

Per collegamenti inferiori ad 1mt. è sufficiente un normale cavo bipolare.

Ogni singolo dispositivo viene testato e collaudato per oltre 3 ore.

INSTALLAZIONE:

La telecamera, regolabile a 360° va fissata al telaio ed inserita nella scatola 503.

Una volta installata, scegliere il grado di angolazione, inserire nella vite a grano la brugola in dotazione.

Ruotare il “corpo” fino alla posizione ideale di ripresa.

Regolare poi l’obiettivo e bloccarlo serrando la stessa vite.

DATI TECNICI SPY 360:

Alimentazione sensore 2.8V, HVDD: 2.8V, CVDD: 2.8V

Sistema di funzionamento PAL

Area sensibile 4.08x3.12mm

Pixel 720 * 576 pixel

Risoluzione orizzontale 520 line TV

Sensibilità/Luminosità MIN. 1.5 Lux

Otturatore elettronico 1-1 / 15000

Angolo di ripresa 120 gradi

Ottica 3.6”

Livello segnale video 1Vp_p 75Ohm (± 10%)

Tensione di alimentazione 12Vdc

Temperatura di lavoro -20°C / +75°C

Assorbimento 85mA

ATTENZIONE!

- **Leggere attentamente le presenti istruzioni: un uso improprio può causare danneggiamento al dispositivo.**
- **NON invertire i collegamenti di alimentazione in morsettiera, pena la decadenza della garanzia.**
- **Inserire un separatore nella 503 qualora vi confluiscono anche cavi a 220V.**