



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi  
0172813722  
0172813722  
Servizio clienti: [info@voglioecompro.com](mailto:info@voglioecompro.com)  
Post vendita: [info@voglioecompro.com](mailto:info@voglioecompro.com)

[ANTIFURTI](#) › [AJAX](#) › [SENSORI JEWELLER Motion e Door Protection](#)



**Euro 81,13**

**AJAX Rilevatore di movimento e rottura vetri  
CombiProtect BIANCO 38097**

**Codice: 38097**



**Marchio:**

#### Descrizione

Rilevatore rottura vetro e movimento wireless. Il dispositivo aiuta a proteggere le stanze da intrusioni attraverso porte e finestre. Inoltre monitora la condizione dei vetri.

#### Classificazione

Rilevatore di sicurezza elettro-ottico con canale radio

#### Tipo di rilevatore

Wireless

#### Installazione

Interni

#### Compatibilità

Funziona con tutti gli [hub](#), e i [ripetitori del segnale radio](#) Ajax, [ocBridge Plus](#), [uartBridge](#)

#### Elemento sensore

Sensore PIR, microfono a elettrete

#### Tempo di ricezione del segnale di allarme

0.15 s

#### Distanza di rilevamento movimento

Fino a 12 m

Angolo di rilevamento

Orizzontale — 88.5°

Verticale — 80°

Velocità di rilevamento del movimento

Da 0,3 a 2 m/s

Altezza consigliata per l'installazione

2.4 m

Tecnologia "pet immune", ignora gli animali domestici

Peso — fino a 20 kg

Altezza — fino a 50 cm

Distanza di rilevamento rottura

Fino a 9 m

Angolo di rilevamento

180°

Sensibilità

Regolabile, 3 livelli

Alimentazione

Batteria: CR123A, 3 V

Durata della batteria

Fino a 5 anni

[Maggiori informazioni](#)

Tecnologia radio Jeweller

Raggio di comunicazione con l'unità centrale: fino a 1200 m in spazi aperti

Comunicazione bidirezionale tra i dispositivi

Bande di frequenza radio:

866,0 – 866,5 MHz

868,0 – 868,6 MHz

868,7 – 869,2 MHz

905,0 – 926,5 MHz

915,85 – 926,5 MHz

921,0 – 922,0 MHz

(dipende dal paese di vendita)

Potenza di uscita RF autoregolante: fino a 20 mW

Crittografia a blocchi basata sull'algoritmo AES

Tempo di scansione del rilevatore: 12–300 s

[Per saperne di più sulla tecnologia Jeweller >](#)

Sensore di temperatura

Disponibile

Temperature di funzionamento

Da -10°C a +40°C

Umidità massima ammissibile

Fino al 75%

Sistemi anti-manomissione

Protezione anticontraffazione

Rilevamento inibizioni

Resistente alle manomissioni

Configurazione e testing da remoto

+

Dimensioni

110 × 65 × 50 mm

Peso

92 g

Garanzia

Sostituzione e riparazione entro 24 mesi dalla data di vendita. Le batterie non sono coperte da garanzia.

Set completo

Rilevatore di movimento e di rottura vetro CombiProtect

Pannello per il montaggio SmartBracket

Batteria CR123A (preinserita)

Set per l'installazione

Guida per l'utente

© 2024 [www.voglioecompro.com](http://www.voglioecompro.com). All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047