



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[ANTIFURTI](#) > [AJAX](#) > [ACCESSORI](#)



Euro 46,36

**AJAX Modulo di integrazione Transmitter
38184**

Codice: 38184



Marchio:

Descrizione

Modulo di integrazione per l'integrazione di dispositivi cablati di terze parti nel sistema di sicurezza Ajax

Installazione

All'interno

All'esterno

in scatola sigillata o custodia del rilevatore

Compatibilità con unità centrali

Tutti gli hub Ajax

Compatibilità con ripetitori di segnale

Tutti gli ripetitori del segnale radio Ajax

Compatibilità con dispositivi cablati

Qualsiasi dispositivo con tipo di contatti NC NO

Ingresso di allarme

1

Stato normale dell'ingresso di allarme

Normalmente chiuso NC

Normalmente aperto NO

Tipo di dispositivo di terze parti supportato

A impulsi

Bistabile

Ingresso del tamper

1

Stato normale dell'ingresso del tamper

Normalmente chiuso NC

Normalmente aperto NO

Uscita di alimentazione per rilevatore o dispositivo cablato

3 3 V

Tipi di eventi regolabili

Allarme tamper

Intrusione

Incendio

Aiuto d'urgenza

Pulsante antipanico

Allarme fuga di gas

Malfunzionamento

Allagamento

Rottura del vetro

Alta temperatura

Bassa temperatura

Mascheramento

Codice coercizione apertura

Vibrazione sensore sismico

Custom

Se è stato scelto il tipo di evento Custom le notifiche di questo evento non verranno inviate alla centrale ricezione allarmi e agli utenti del sistema via SMS

Alimentazione del modulo

3 batterie CR123A

preinstallate

Durata della batteria

Fino a 5 anni

Tecnologia radio Jeweller

Intervallo di comunicazione con il hub o con il ripetitore

fino a 1600 m

in campo aperto

Connessione bidirezionale

Frequenze di funzionamento

866.0 866.5 MHz

868.0 868.6 MHz

868.7 869.2 MHz

905.0 926.5 MHz

915.85 926.5 MHz

921.0 922.0 MHz

dipende dalla regione di vendita

Massima potenza effettiva irradiata ERP
fino a 20 mW

Crittografia a blocchi con chiave mobile

Intervallo di ping
12 300 sec

Sensore di temperatura

Si

La temperatura viene riportata negli stati del dispositivo nelle applicazioni Ajax

Temperature di funzionamento

Da 25 C a più 50 C

Umidità di esercizio

Fino al 75 percento

Sistemi anti meno manomissione

Protezione anticontraffazione

Rilevamento inibizioni

Accelerometro

Tamper anti meno manomissione

Dimensioni

100 39 22 mm

Peso

74 g

Garanzia

24 mesi

Set completo

Transmitter

3 batterie CR123A pre meno installate

Kit di installazione

Guida rapida