

[AUTOMAZIONE CANCELLI](#) > [V2](#) > [Kit Completi](#)



Euro 614,88

**KIT 2 MOTORI V2 CALYPSO CENTRALE
FLEXY RADIOCOMANDO LAMPEG X
CANCELLO ANTA BATT.**

Codice: VEC10100



Marchio:

Descrizione

2 ATTUATORI CALYPSO V2 22G001 COMPLETI DI STAFFE, CHIAVI DI SBLOCCO, CONDENSATORI E 1 CENTRALE FLEXY 12G035 TELECOMANDO PHOX 2 10V002 LAMPEGGIANTE 14C003 VEC 10100

2 ATTUATORI V2 CALYPSO 400 230V

VERSIONE UNICA PER ANTA DESTRA E SINISTRA

A 2 ANTE FINO A 2,5 MT 400 KG

IL KIT COMPRENDE:

2 Attuatori elettromeccanici irreversibili CALYPSO 400 230V

COMPLETI DI STAFFE, CHIAVI DI SBLOCCO, CONDENSATORI

1 CENTRALE FLEXY 2 + Telecomando PHOX 2 + LAMPEGGIANTE

MODELLO CALYPSO 400 COD 22G001

Lunghezza massima anta (m) 2,5

Peso massimo anta (Kg) 400

Alimentazione (Vac - Hz) 230 - 50

Assorbimento a vuoto (A) 0,8

Assorbimento massimo (A) 1,2

Potenza motore (W) 250

Condensatore (F) 8

Corsa massima di traino (mm) 400

Velocità di traino (m/s) 0,016

Spinta massima (N) 2900

Temperatura di esercizio (°C) -30 ÷ +50
Grado di protezione (IP) 44
Ciclo di lavoro (%) 30
Peso motore (Kg) 6,5

CENTRALE FLEXY 2

Regolazioni e programmazione tramite trimmer e dip switch
Alimentazione per 2 motori monofase 230V
Ricevitore 433,92 MHz incorporato
Possibilità di memorizzare fino a 240 trasmettitori Personal Pass
Connettore RJ45 per il collegamento al programmatore PROG2 tramite cavo di rete standard (UTP)
Gestione di start, start pedonale e stop da trasmettitore
Ingresso per finecorsa in apertura e chiusura
Uscita per lampeggiante 230V (utilizzare lampeggianti con intermittenza)
Uscita per luce di cortesia (gestibile anche da trasmettitore)
Test dei dispositivi di sicurezza prima di ogni apertura
Rallentamento delle ante nella zona di fine corsa per impedire chiusure rumorose e rimbalzi
Monitoraggio dello stato ingressi tramite led
Per cancelli a battente e scorrevoli Analogica 230V con ricevitore integrato (433,92 MHz)