



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[ANTIFURTI](#) › [AJAX](#) › [SENSORI JEWELLER Motion e Door Protection](#)



Euro 69,54

**AJAX Rilevatore di movimento a tenda
MotionProtect Curtain NERO 38196**

Codice: 38196



Marchio:

Descrizione

Rilevatore di movimento a tenda wireless da interno

Classificazione

Rilevatore di sicurezza fotoelettrico interconnesso via radio

Tipo di rilevatore

Wireless

Distanza di rilevamento movimento

Regolabile (da 6 a 15 metri)

Installazione

Solamente interni

Compatibilità

Funziona con tutti gli [hub](#), e i [ripetitori del segnale radio](#) Ajax

Elemento sensore

Due sensori PIR

Riduzione dei falsi allarmi

Si, [elaborazione del segnale di correlazione](#)

Tempo di ricezione del segnale di allarme

0,15 s

Angolo di rilevamento

Orizzontale — 6°

Verticale — 90°

Velocità di rilevamento del movimento

Da 0,3 a 2 m/s

Sensibilità

Regolabile, 3 livelli

Altezza consigliata per l'installazione

2,4 m

Alimentazione

Batteria: CR123A, 3 V

Durata della batteria

Fino a 3 anni

Tecnologia radio Jeweller

Raggio di comunicazione con l'unità centrale: fino a 1700 m in spazi aperti

Comunicazione bidirezionale tra i dispositivi

Bande di frequenza radio:

866,0 – 866,5 MHz

868,0 – 868,6 MHz

868,7 – 869,2 MHz

905,0 – 926,5 MHz

915,85 – 926,5 MHz

921,0 – 922,0 MHz

(dipende dal paese di vendita)

Potenza di uscita RF autoregolante: fino a 20 mW

Crittografia a blocchi basata sull'algoritmo AES

Periodo di polling del rilevatore: 12–300 s

[Per saperne di più sulla tecnologia Jeweller>](#)

Sensore di temperatura

Disponibile

Temperature di funzionamento

Da -10°C a +40°C

Umidità di funzionamento

Fino al 95%

Sistemi anti-manomissione

Protezione dal sabotaggio
Notifica di inibizione
Resistente alle manomissioni

Configurazione e test da remoto

+

Classe di protezione

IP54

Dimensioni

134 × 44 × 34 mm

Peso

118 g

Garanzia

Sostituzione e riparazione entro 24 mesi dalla data di acquisto. La garanzia non copre le batterie.

Set completo

Rilevatore di movimento MotionProtect Curtain

Pannello per il montaggio SmartBracket

Batterie CR123A (pre-installato)

Base di fissaggio

Kit di installazione

Guida per l'utente

© 2024 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047