

[AUTOMAZIONE CANCELLI](#) > [V2](#) > [Trasmettitori e Ricevitori](#)



Euro 111,26

**RICEVITORE ESTERNO 4 CH X
CENTRALE AUTOMAZIONE V2 RXP4 A
1500W 24V 433.90 MHZ**

Codice: 11D017



Marchio:

Descrizione

Ricevitore 24V 4 canali da esterno con display 433.92 MHZ V2 RXP4 COD. 11D017

RICEVITORE ESTERNO CON DISPLAY 4 CANALI

PER CENTRALE AUTOMAZIONE

V2 RXP4 A 1500W 24V

433.90 MHZ COD. 11D017

Programmazione tramite 3 pulsanti e display
Funzionamento con trasmettitori serie Personal Pass o Royal: il primo telecomando che viene memorizzato determina la modalità di funzionamento Royal o Personal Pass
Disponibile nelle versioni a 433,92 MHz e 868,30 MHz
4 canali programmabili con logica di funzionamento monostabile, bistabile o timer
Uscite relè 2 - 3 - 4 con contatto N.A.o
N.C. selezionabile tramite jumper
Possibilità di memorizzare fino a 1008 codici diversi
Memorizzazione sequenziale dei trasmettitori
Segnalazione di memoria piena
Gestione autoapprendimento trasmettitori via radio
Gestione trasmettitore sostitutivo
Possibilità di abilitare o disabilitare la modalità ROLLING CODE
Salvataggio dei dati su modulo ricevitore estraibile MR2

Gestione dei dati tramite PROG2 e WINPPCL inserendo il modulo estraibile MR2 nel connettore TX del PROG2

Alimentazione (Vac) 12-24 Vac/dc / 12-36 Vdc

Assorbimento in stand-by (mA) 16 @ 24 Vdc

Contatti relè (A) relè 1 = 5A - 230Vac / relè 2 = 1A - 30Vdc / relè 3 = 1A - 30Vdc / relè 4 = 1A - 30Vdc

Sensibilità ? -103 dBm

S/N > 17dB @ 100dBm m=100%

Temperatura di esercizio (°C) -20 ÷ +60

Protezione (IP) 55

Dimensioni (mm) 170 x 185 x 70

© 2024 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047